

Interruptor Rojo/Verde Marcha/Paro con luz y funda Fama TG 12 Sirman



Código del Producto:

Referencia: REP0024090

-

-

Descripción del Producto:

Interruptor Rojo/Verde Marcha/Paro con luz y funda Fama TG 12 Sirman

diámetro de montaje 22 mm

color rojo/verde

función 1NO/1NC/lámpara

tensión 400 V

potencia de conexión 4 A

versión lámpara 24V

símbolo 0-I

empalme atornillado

temperatura ambiente máx. 125/55 °C

tipo de protección IP40

BRAHER 10854, 66363

ASCASO BH...6, FAM.62

ATOMA FAM.62

BRAHER 10854,66363, FAM.62

CELME 60959, FAM.62
COOKMAX FAM.62, MF2138
DITO ELECTROLUX FAM.62
DITO SAMA 12160
ELECTROLUX FAM.62
EMMEPI 807995,8C1437, FAM.62
EPMS 4390009
EVEREST ELE1001
FAMA 4390009, F2138
FIA-BOSTON4390009
FIAMMA RST4390009, 90630.11.082
GAM4390009, RG100894
GEV 401357
HENDI F2138
HORECAPARTS F2138
HUDSON 401357,4093
KLEMOR 401357,512160
LA MINERVA 20803418,401357
NOAW 401357
RGV 00000000651,401357
SIRMAN 401357, MF2138
STAR 10401357
ZANUSSI 401357

Características:

Interruptores: Marcha-Paro
Medida de Montaje: 22mm
Corriente Térmica lth: 16A
Iluminado: Sí
Marcas Compatibles: Fama
Marcas Compatibles: Sirman
Tipo de contactos: AC-15
Tipo de contactos: DC-13
Corriente nominal AC-15: 4A
Corriente Nominal DC-13: 0,40A

Breve descripción del producto:

Fotos del producto:

