

# Contactor AC3 18A Bobina 380VAC 3 Polos 3 Contactos NO 1 auxiliar NO CJX2-1810



**Código del Producto:**

Referencia: REP0096006

-  
-

## **Descripción del Producto:**

Contactor AC3 18A Bobina 380VAC 3 Polos 3 Contactos NO 1 auxiliar NO CJS2-1810

Modelo: CJS2-1810

Corriente nominal (AC-3): 18 A

Corriente nominal (AC-1): 32 A

Potencia máxima motor (AC-3): 7,5 kW (400 V)

Tensión de trabajo: hasta 690 V AC

Categoría de empleo: AC-3

Número de polos principales: 3

Contactos auxiliares: 1 NO

Frecuencia de maniobra: 1200 ciclos/h (AC-3)

Tensión de bobina: 380V AC

Durabilidad eléctrica: 1 millón de maniobras

Durabilidad mecánica: 10 millones de maniobras

Montaje: carril DIN o tornillos

Temperatura de trabajo: 25 °C a +55 °C

---

Norma aplicable: IEC 60947-4-1

**Aplicaciones:**

Arranque y parada de motores trifásicos

Control de bombas, ventiladores y compresores

Cuadros eléctricos y sistemas de automatización

AC-1 Resistiva Calefacción, hornos

AC-2 Motor de anillos Grúas, molinos

AC-3 Motor jaula ardilla Bombas, compresores, ventiladores

AC-4 Motor jaula (inversión/frenado) Ascensores, grúas, prensas

**Características:**

Corriente Nominal AC-1: 32A

Corriente Nominal AC-3: 18A

Bobina: 380V AC

Contacto Auxiliar: NO

Corriente Térmica Ith: 32A

Componentes Eléctricos: Contactor

Tipo de contactos: AC-3

Contactos Principales: 3NO

**Breve descripción del producto:**

[Post sobre contactores](#)

**Fotos del producto:**

---

