



Interrupteur marche/arrêt Fama TG 12 Sirman rouge/vert avec voyant et douille



Codes produits :

Référence REP0024090

EAN13 : -

CUP : -

Description du produit :

Interrupteur marche/arrêt Fama TG 12 Sirman rouge/vert avec voyant et douille

Diamètre de montage : 22 mm

Couleur : rouge/vert

Fonction : 1 NO/1 NF/lampe

Tension : 400 V

Puissance de raccordement : 4 A

Version lampe : 24 V

Symbole : 0-I

Connecteur à vis

Température ambiante max.: 125/55 °C

Indice de protection : IP40

Interrupteur Rouge/Vert Marche/Arrêt avec lumière

diamètre de montage 22 mm

couleur rouge/vert

fonction 1NO/1NC/lampe

tension 400 V



puissance de connexion 4 A
version lampe 24V
symbole 0-I
connexion à vis
température ambiante max. 125/55 °C
type de protection IP40

BRAHER 10854, 66363
ASCASO BH...6, FAM.62
ATOMA FAM.62
BRAHER 10854,66363, FAM.62
CELME 60959, FAM.62
COOKMAX FAM.62, MF2138
DITO ELECTROLUX FAM.62
DITO SAMA 12160
ELECTROLUX FAM.62
EMMEPI 807995,8C1437, FAM.62
EPMS 4390009
EVEREST ELE1001
FAMA 4390009, F2138
FIA-BOSTON4390009
FIAMMA RST4390009, 90630.11.082
GAM4390009, RG100894
GEV 401357
HENDI F2138
HORECAPARTS F2138
HUDSON 401357,4093
KLEMOR 401357,512160
LA MINERVA 20803418,401357
NOAW 401357
RGV 00000000651,401357
SIRMAN 401357, MF2138
STAR 10401357
ZANUSSI 401357

caractéristiques du produit :

Interrupteurs: Marche-Arrêt
Mesure de montage: 22mm
Courant Ampères: 16A
Éclairé: Oui



Shop name

Marques Compatibles: Fame
Marques Compatibles: Sirman
Type de contacteur: AC15
Type de contacteur: DC-13
Courant nominal AC-15: 4A
Courant Nominal DC-13: 0,40A

Description brève du produit :

Galerie de produits :

