

Contactor 35A bobina 380Vac contacto auxiliar abierto NA CJX2-1810

Fotos del producto:



Descripción del Producto:

Contactor 35A bobina 380Vac contacto auxiliar abierto NA CJX2-1810

Corriente asignada contactor en AC3: 32A.

Número de polos contactor: 3.

Corriente máxima térmica Ith contactor: 40A.

Tensión máxima contactor: 660 V.

Calidad de los contactos principales: 85% de plata (Ag).

Potencia máxima contactor: 3~AC3 230V: 5,5 Kw.

Potencia máxima contactor: 3~AC3 400V: 10 Kw.

Tensión de bobina contactor: 380-400 Vac 50/60 Hz.

Contacto auxiliar integrado en el contactor: 1 abierto (NA).

Referencia fabricante: CJX2-1810-Q7 similar a LC1-D2510-Q7.

Breve descripción del producto:

Código del Producto:

Referencia: 380970-3

Características:

Bobina: 400V

Carga Resistiva: 32A

Contacto Auxiliar: NO

Componentes Eléctricos: Contactador